

# Fluos monobroches 110/127V - 220/240V pour câble non armé ou armé à sécurité augmentée




0965 50 Fluo 2 x 58W



0965 88 Fluo 2 x 36W



0965 79 Fluo 2 x 18W



0969 05 Adaptateur pour lampe FA8

## Luminaires fluorescents 18/20, 36/40 et 58/65W

- Tubes monobroches Ø 38 mm (20, 40 et 65 W) et Ø 26 mm (20, 36 et 58 W) culot Fa 6 selon CEI 60061-1
- Alimentation par ballast électronique selon modèle : 9,9 à 140 V 110/127 V ± 10% AC/DC ou 220/240 V ± 10 %, 198 à 264 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Allumage instantané. Facteur de puissance ≥ 0,95
- Corps en polyester préimprégné armé fibre de verre
- Réflecteur multiparabolique articulé en polycarbonate
- Vasque polycarbonate articulée sur le corps
- Joint d'étanchéité en élastomère
- Câblage interne en fil haute température
- Douilles anti-vibrations avec système à ressort
- Fonctionnement séparé des tubes : en cas de défaillance d'un tube, l'autre reste allumé
- Coupure de l'alimentation de l'appareil par interrupteur à sécurité positive asservi à l'ouverture de la vasque permettant le changement des tubes secteur présent
- Ouverture et fermeture par clé 6 pans ou tournevis plat (système débrayable en fin de course)
- Capot cache-bornes IP 2x permettant la maintenance du ballast et des douilles sans coupure de l'alimentation générale
- Ballast fixé par vis, équipé d'un connecteur rapide

### Version standard pour câble non armé

- 3 entrées taraudées dont 2 à une extrémité, l'autre à l'extrémité opposée, pour presse-étoupe M 25
- Livré avec :
  - 1 presse-étoupe polyamide M 25 (Ø d'étanchéité : 8 à 18,5 mm)
  - 2 bouchons M 25
  - 1 bornier de raccordement 5 x 4 mm<sup>2</sup> souple ou 5 x 6 mm<sup>2</sup> rigide, maximum

Tube (W) non fourni	Poids (Kg)	Volume (dm <sup>3</sup> )	Réf. 110/127 V	Réf. 220/240 V	Emb.
2 x 18/20	7,54	54,2	0915 79		1
2 x 18/20	5,54	32,3		0965 79	1
2 x 36/40	7,88	54,2	0915 88	0965 88	1
2 x 58/65	9,00	65	0915 50	0965 50	1

### Version standard pour câble armé

- 2 entrées taraudées M 20 avec plaque à continuité de masse pour câbles armés à une extrémité (presse étoupe non fourni)
- 1 trou lisse pour presse-étoupe M 20 à l'extrémité opposée.
- Livré avec : – 2 bouchons et 1 écrou M 20  
– 1 bornier de raccordement 5 x 4 mm<sup>2</sup> souple maxi ou 5 x 6 mm<sup>2</sup> rigide maxi.

Tube (W) non fourni	Poids (Kg)	Volume (dm <sup>3</sup> )	Réf. 110/127 V	Réf. 220/240 V	Emb.
2 x 18/20	7,54	54,2	0913 67		1
2 x 18/20	5,54	32,3		0963 67	1
2 x 36/40	7,88	54,2	0913 69	0963 69	1
2 x 58/65	9,00	65	0913 82	0963 82	1

### Accessoires de fixation

	Réf.	Emb.
Jeu de 2 demi-colliers pour fixation sous tube Ø 49 mm (1" 1/2) ou Ø 42 mm (1" 1/4)	0965 93	1
Pour fixation sous tube Ø 60 mm (2") :		
Jeu de 2 anneaux M8 en acier zingué pour fixation par suspension	0965 94	1
Jeu de 2 étriers en aluminium pour fixation sur surface plane.	0965 97	1
Version inox 316	0965 90	1
Jeu de 2 genouillères en aluminium pour orientation du luminaire en fixation murale.	0965 98	1
Version inox 316	0965 74	1
Jeu de 2 étriers en acier zingué "fixation rapide d'une seule main"	0965 96	1
Version inox 316	0965 89	1
Elingue de fixation anti-chute (chaîne inox 1,20 m) pour entrée M20	0964 06	1
Elingue de fixation anti-chute (chaîne inox 1,20 m) pour entrée M25	0964 05	1
Jeu de 2 adaptateur pour tube Fa8	0969 05	1

### Réalisations spéciales nous consulter :

- Ballast électronique 254 V 50/60 Hz + 6% - 10%
- Versions crosse et passage , versions mono
- Protection spécifique de la vasque
- Accessoire pour maintien de vasque (anti-chute)

Encombrement accessoires de fixation (voir pages 36-37)

Modes d'installation/raccordement (voir pages 38-39)

Pièces de maintenance (voir page 290)