

Fluos bi-broches 110/127 - 220/240V pour câble armé ou non armé zone 2 et 22 "version économique"



300248 Fluo 1 x 58W



300245 Fluo 2 x 18W

Luminaires fluorescents 18, 36 et 58 W

- Tubes bi-broches Ø 26 à 38 mm, culots G 13 standards
- Fréquence : 50/60 Hz
- Alimentation par ballast électronique selon modèle :
110/127 V ± 10% AC/DC ou 220/240 V~ ± 10 %, 198 à 264 V
- Allumage instantané. Facteur de puissance ≥ 0,95
- Corps en polyester préimprégné armé fibre de verre
- Vasque en polycarbonate
- Réflecteur en tôle peinte
- Joint d'étanchéité en élastomère
- Système de fermeture par clips en inox

Version standard pour câble armé et non armé

- 1 entrée à chaque extrémité pour presse-étoupe M 20 non livré
- Continuité de masse à chaque extrémité
- Livré avec :
 - 2 écrous M20 et 1 bouchon
 - 1 bornier de raccordement 2 x (3 x 2,5 mm²) maxi souple ou rigide

Tube (W) non fourni	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	Réf. 110/127V	Réf. 220/240V	Emb.
1 x 18	2,3	22,3		300244	1
2 x 18	2,3	22,3	300145	300245	1
1 x 36	2,8	38	300146	300246	1
2 x 36	3,6	38	300147	300247	1
1 x 58	3,4	45	300148	300248	1
2 x 58	4,4	45	300149	300249	1

Accessoires de fixation

	Réf.	Emb.
Jeu de 2 demi-colliers pour fixation sous tube Ø 49 mm (1" 1/2) ou Ø 42 mm (1" 1/4)	0965 93	1
Pour fixation sous tube Ø 60 mm (2") :	0965 91	1
Jeu de 2 pitons M8 en acier zingué pour fixation par suspension	0965 94	1
Jeu de 2 étriers en aluminium pour fixation sur surface plane.	0965 97	1
Version inox	0965 90	1
Jeu de 2 genouillères en aluminium pour orientation du luminaire en fixation murale.	0965 98	1
Version inox	0965 74	1
Jeu de 2 étriers en acier zingué "fixation rapide d'une seule main"	300111	1
Version inox	300118	1
Kit de fixation anti-chute (chaîne 1,20 m) pour entrée M20	0964 06	1

Réalisations spéciales nous consulter :

Encombrement accessoires de fixation (voir pages 36-37)

Modes d'installation/raccordement (voir pages 38)

Pièces de maintenance (voir page 290)